

# 煙霧偵測器型 Wi-Fi 針孔攝影機

適用型號: AW-UFO2WIP

溫馨提示:

1. 記憶卡卡槽做在攝影機內部，如圖示!



2. 系統預設密碼為: 8888，確保資訊安全建議您修改密碼。



## 一、連線設定

1. 請將攝影機放入記憶卡，放入前請先將記憶卡格式化，卡片最大支援 64G。
2. 將攝影機電源打開。
3. Android 與 iOS 手機請都下載 P2PLiveCam 這款 APP。
4. 下載完 P2PLiveCam APP 後，請到手機的 Wi-Fi 設定頁面搜尋攝影機的 Wi-Fi 熱點。
5. 連結到攝影機的 Wi-Fi 熱點後，返回 P2PLiveCam APP，點選右上角的“+”圖示。
6. 選擇“配置攝像機連結到 WIFI 網路”。

7. 此時選擇“掃描二維碼”，手機掃描攝影機底部的二維碼條碼，掃描完畢後選擇“下一步”。

8. 再來選擇欲連線的 Wi-Fi“網路名稱”與“密碼”，點選“開始配置 WIFI”。

9. 配置時間約 180 秒，當顯示“WIFI 連接成功”，點選“保存”即可。

## 二、錄影設定

1. 在主頁面選擇“齒輪圖案”->“高級配置”->“SD 卡錄影設置”->錄影模式選擇“全天錄影”；開啟“錄製聲音”與“迴圈錄影”，按確定即可。

## 三、時間設定

1. 在主頁面選擇“齒輪圖案”->“高級配置”->“時間設置”->時區改“台北”；再點選與“用 App 同步時間”即可。

## 四、恢復預設

在攝影機開機的時候，長壓住 reset 鍵 10 秒，即可恢復預設值。

## 五、指示燈號

1. 充電時：紅燈長亮；充電完成：紅燈熄滅。