

USB 充電器型 Wi-Fi 針孔攝影機

適用型號: AW-P2WIP

溫馨提示:

1. 此機種由於體積小且具有 Wi-Fi 的功能，工作溫度會比較高，是正常現象，

請知悉!

2. 系統預設密碼為: 8888，確保資訊安全建議您修改密碼。

3. 接上電源即開始錄影，無需繁瑣設定。

一、連線設定

1. 請將攝影機放入記憶卡，放入前請先將記憶卡格式化，卡片最大支援 64G。

2. Android 與 iOS 手機請都下載 BVCAM 這款 APP。

3. 進入 APP 後，點選右上角的“+”圖示。

4. 選擇“配置攝像機連結到 WIFI 網路”。

5. 選擇“連接到攝像機 WiFi”，此時選擇與攝影機 UID 一致的 WIFI 名稱。

6. 再來選擇欲連線的 Wi-Fi 網路名稱與密碼，點選“開始配置

WIFI”。

7. 配置時間約 180 秒，當顯示“WIFI 連接成功”，點選“保存”即可。

二、時間設定

1. 在主頁面選擇“齒輪圖案”->“高級配置”->“時間設置”->“時區改”台北”；再點選與“App 同步時間”，最後按“確認”即可。